



Gebruikers handleiding

Centrale: ATS Advanced 1000
Onderdeel: Code's Wijzigen en toevoegen
Versie: V1.1



Manager code:




Om codes bij te kunnen programmeren dient u de managercode bij de hand te hebben, deze code heeft u bij het opleveren van het alarmsysteem gekregen van de installateur.

Druk op de  toets gevolg door de managercode daarna 2x ,

Ga m.b.v. de  toets naar menu 7 Gebruikers

Druk h op , Hierna krijgt u die keuze 0 = gebr. Toevoegen, of doormiddel Van de  toets naar de bestaande gebruiker gaan om een code te wijzigen.

Maak uw keuze door op , te drukken.

Hier heeft u 7 opties waartussen u met de  en  kunt kiezen. Door middel van , kunt u de optie selecteren.


1> Ing overbrug
2 Blokkeer




7> Gebruikers
8 Service

0> Gebr toevoegen
2 Hoofdgebruiker

- | | |
|--------------------|--|
| 1> Gebruikers naam | (hier kunt u een naam wijzigen) |
| 2> PIN wijzigen | (Hier kunt u de code wijzigen) |
| 3> Gebr. Kaart | (alleen van toepassing bij kaarten of tags.) |
| 4> Taal | (U kunt per gebruiker de taal op het bediendeel aanpassen) |
| 5> Gebr groepen | (U kunt hier bepalen wat het niveau is en wat er geschakeld mag worden.) |
| 6> SMS&Sprak | (niet actief) |
| 7> Gebr wissen | (hier kunt u een bestaande gebruiker verwijderen) |


Optie 1:

Gebruikers naam wijzigen, druk op ,
Hier kunt u d.m.v. de cijfer toetsen een naam aanpassen.
Met behulp van de cijfer toetsen kunt u hier een naam

aanpassen. Gebruik de   om te navigeren.
Als de wijziging klaar is drukt u op ,


1 Gebruikersnaam
>Peter <


Optie 2:

PIN Wijzigen, druk hier 2x op ,

Toets de nieuwe pincode in (4 cijfers)

Bevestig met , en herhaal de code. En druk

Nogmaals op ,

Hierna drukt u op  om terug te keren naar het Menu.


Nieuwe PIN
>

Nieuwe PIN
>

INFO
Pin gewijzigd


Optie 3:


Alleen nodig als u schakelt met een badge of kaart.

Druk op , en houd de nieuwe kaart voor het paneel.


INFO
Badge kaart

Optie 5:

Gebruikers groep, druk op , U kunt nu aan


Een gebruiker rechten koppelen. Druk 2x op ,
U kunt nu kiezen uit de aanwezige opties. Meestal zal dit
Gebied 1 zijn.


Een gebruiker kan aan meerdere groepen gekoppeld worden.

Met de  toets kunt u terug naar het menu.

1> Gebied 1
2 Niet ingesteld

Optie 7:


Gebruiker wissen, druk op ,

Druk daarna op , "annuleren" veranderd in "OK"

Druk hierna op , om te bevestigen.

7 Gebr wissen
>annuleren<

INFO
Gebr gewist

Als u klaar bent met de wijzigingen, druk u een aantal maal op 
Het display zal dan terugkeren naar de dag stand.

AI-Beveiliging
MA 01 Jan 00:00